



# Instructions de sécurité et de placement

(à lire attentivement et à conserver)

## Garantie

Les éléments de la gamme 230V EMC sont garantis 5 ans. Tous les éléments non fournis par EMC ne faisant pas partie de sa gamme de produits et placé en lieu et place d'un élément du système, engendre la nullité de la garantie sur l'ensemble du système.

Le boîtier d'alimentation ne peut et ne doit en aucun cas être ouvert. Toute intervention ou ouverture du boîtier d'alimentation engendre la nullité de la garantie pour ce boîtier.

Les boîtiers ne peuvent être repris sous garantie si :

- La télécommande n'est pas jointe au boîtier en retour
- La fiche d'alimentation (230V) est coupée
- Le boîtier est ouvert sans l'avis préalable du service technique (cfr n° de téléphone sur le boîtier)

## Instructions de montage

1) Avant toute intervention de maintenance ou opération particulière directe ou indirecte sur le système EMC, veuillez débrancher la fiche d'alimentation 230V du boîtier.

2) Effectuez au préalable le schéma du parcours du câble dans la toiture. Assurez-vous qu'aucun obstacle n'interrompt le passage du câble.

3) Repérez le positionnement des points lumineux et pointez le centre exact des trous.

4) Percez la matière avec une scie cloche du

diamètre adapté (Placo  $\varnothing$  70mm), ébavurez les pourtours.

5) Venant de l'emplacement de l'alimentation, tirez avec précaution le câble vers le premier point lumineux (cfr schéma au verso). Laissez passer d'une dizaine de centimètres. Coupez, dénudez sur 7mm et encochez dans le tranfo sur le **+**. Repartez vers le deuxième point lumineux jusqu'au troisième et ainsi de suite avec la ligne **+**. **ATTENTION branchement en parallèle** : Une fois arrivé au dernier spot, «fermez la ligne» et commencez la ligne **-** depuis l'emplacement de l'alimentation, jusqu'au tranfo du premier spot, coupez, dénudez, branchez et repartez vers le deuxième spot et ainsi de suite avec la deuxième ligne (**-**).

6) **Fixer le boîtier** (toujours dans un lieu ventilé) : Positionner correctement le boîtier et faites passer les vis par les trous prévus à cet effet sur le boîtier.

7) Forez 4 trous dans le mur correspondant au positionnement du boîtier, placez les chevilles puis visser le boîtier suivant les trous prévus à cet effet.

8) Connectez proprement les 2 lignes des points lumineux aux borniers extérieurs de sécurité.

9) Branchez la fiche 230V dans la prise murale prévue à cet effet. Saisissez la télécommande et contrôlez votre éclairage.

**EMC décline toute responsabilité quant à l'éventuelle formation de condensation au sein du système mis en place**